

## SD3500v USB 3.0 Dockingstation – Dual 2K – 5GBit/s – HDMI/DVI-I/ VGA – Windows

Machen Sie einen Windows-Laptop oder ein Convertible ultra-produktiv

K33972EU



### Produktinformationen

<b>Tiefe</b>	125mm
<b>Breite</b>	69mm
<b>Höhe</b>	194mm
<b>Durchschnitts-gewicht</b>	0.77kg

### Retail Verpackung Informationen

<b>Tiefe</b>	80mm
<b>Breite</b>	165mm
<b>Höhe</b>	190mm
<b>Durchschnitts-gewicht</b>	0.96kg
<b>UPC#</b>	5028252351898
<b>Einheit Menge</b>	1

### Umverpackung Informationen

<b>Tiefe</b>	345mm
<b>Breite</b>	270mm
<b>Höhe</b>	190mm
<b>Durchschnitts-gewicht</b>	4.40kg
<b>UPC#</b>	5028252351904
<b>Einheit Menge</b>	4

### Versand Informationen

<b>Mindestbestellmenge</b>	1
----------------------------	---

### Produktbeschreibung

Ultraflache Laptops und 2-in-1-Convertibles wie das Microsoft Surface Pro vereinen beeindruckende mobile Produktivität und schickes Aussehen. Leider ist die Zahl der Konnektivitätsanschlüsse dieser Geräte in der Regel eher mager. Sie sind also ständig am Aus- und Einstecken der benötigten Peripheriegeräte. Hier kommt die SD3500v USB 3.0 Universal-Dockingstation ins Spiel: Sie verwandelt einen USB 3.0-Anschluss in sechs, sodass Sie Zugriff auf all Ihre Peripheriegeräte wie etwa Tastatur, Maus, Drucker und externe Festplatte haben. Und mit Dual HD-Videoausgabe können Sie sogar zwei externe Monitore hinzufügen, um die Produktivität noch weiter zu steigern. Die beiden USB 3.0-Anschlüsse der Dockingstation unterstützen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen mit bis zu 5GBit/s.

### Funktionen

- Optimal für: USB 3.0-Laptops, -Ultrabooks & Windows-Tablets sowie Monitore, die bis zu 2K unterstützen
- Verbindungstechnologie: USB 3.0 (DisplayLink)
- Kompatibilität: Windows 7 oder höher, macOS 10.14
- Anzahl unterstützter Monitore: 2
- Videoanschlüsse: 1 x HDMI v1.2 und 1 x DVI-I (DVI-auf-VGA- und DVI-auf-HDMI-Unterstützung mit unbegriffenen Adaptern)
- Maximal unterstützte Auflösung: Ein Monitor: 1920 x 1200 bei 60Hz und Zwei Monitore: 2048 x 1152 bei 60Hz
- DisplayLink-Treiber muss installiert werden Software-Download über [kensington.com](http://kensington.com) oder ein Windows-Update
- Garantie: 2 Jahre

### Technische Daten

- **Verbindungstechnologie** USB-A (DisplayLink)
- **Plug & Play** Nein
- **Anzahl der Bildschirmausgaben** 2
- **Videoanschlüsse** DVI-I, HDMI, VGA
- **Maximale Auflösung** 2K
- **Betriebssystem(e)** macOS, Windows
- **Anzahl USB-Anschlüsse** 6
- **USB-Schnellladung** Nein